

Der **Oticon ConnectLine Phone Adapter** ist eine Schnittstelle zwischen einem konventionellen Festnetztelefon und dem Oticon Streamer Pro oder dem Oticon ConnectClip*. Er macht aus einem Paar Oticon Hörsysteme ein Wireless Headset.

Als Teil der ConnectLine-Produktserie kann der Phone Adapter mit anderen ConnectLine Anwendungen wie z.B. TV, Handy oder dem ConnectLine Mikrofon zusammen genutzt werden.

Komplettes System

Mit ConnectLine-Serie steuert der Nutzer das System und nicht umgekehrt. Funktionen wie „AutoPriority“ und „AutoConnect“ sorgen dafür, dass ein Telefonanruf immer Vorrang hat. Der Nutzer hört das Telefonklingeln während er z.B. mit dem TV Adapter fernsieht.

Festnetztelefon

Der Phone Adapter 2.0 wird parallel zur bestehenden Festnetzinstallation installiert.

Sobald der Nutzer sich in der Reichweite des Phone Adapters befindet, verbindet sich der Streamer Pro oder der ConnectClip automatisch. Die Geräte sind dann bereit, Telefonanrufe zu empfangen (AutoConnect).

Der Anruf kann mit einem einzigen Tastendruck am Streamer Pro entgegen genommen werden - bis zu einer Entfernung von 30 Metern vom Phone Adapter. Am ConnectClip nimmt man den Anruf über einen kurzen Druck der Multifunktionstaste entgegen.

AutoPriority

Sieht der Nutzer mit der ConnectLine TV-Lösung fern (oder nutzt eine andere Audioquelle), sorgt AutoPriority dafür, dass der eingehende Anruf mitgeteilt wird.

AutoResume

Wird der Anruf beendet, kehren Streamer Pro oder ConnectClip automatisch in den vorherigen Zustand zurück, z.B. zum Ton des TV-Gerätes.



* Sowohl Oticon Streamer Pro und ConnectClip können mit dem Phone Adapter gekoppelt werden, aber sie arbeiten nicht gleichzeitig. Es wird daher empfohlen, nur ein Gerät zurzeit zu koppeln.

Ausstattung

- Telefonkabel (RJ11 - RJ11 Anschluss)
- Netzstecker
- Bedienungsanleitung



Technische Informationen

Produkt und Modellname	ConnectLine Phone Adapter 2.0, Model BS-H200
Kompatibilität	Streamer Pro 1.4 (und höher), und ConnectClip 1.1 und später
Abmessungen	124 x 80 x 21 mm; Gewicht 100 g
ConnectLine System-Funktionen	AutoConnect: automatische Verbindung zum Streamer Pro oder ConnectClip in Reichweite AutoPriority: eingehende Anrufe haben Vorrang Proximity Kopplung: Der Phone Adapter koppelt sich automatisch mit dem Streamer Pro oder dem ConnectClip, wenn der Streamer Pro oder ConnectClip im Kopplungsmodus sind.
Reichweite	Bis 30 Meter mit Streamer Pro oder ConnectClip (freie Sichtlinie)
Schnittstellen	Telefon-Anschluss für (analoges) Festnetz-Telefon (PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine Ein/Aus (3,5 mm Klinkestecker) für den direkten Anschluss z.B. eines Computers (1)
Stromaufnahme	Max. 190 mA (bei Nutzung des beiliegenden Netzsteckers)
Headset Eingangsempfindlichkeit	Max. 6dBmV(RMS), 10 K Ω
Headset Ausgangsempfindlichkeit	-15 – -10dBmV(RMS), 10 - 100 Ω
Frequenz	Lizenzfrei 2,4 GHz (ISM Band)
AutoConnect	Ja (30 Meter)
Audioqualität	Mono / 8 kHz Abtastfrequenz
Audio-Bandbreite	80 Hz - 3,5 kHz
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 70 °C
Störaussendung	Max. 39 dB μ V/m @ 3 Meter (Erfüllt alle relevanten Normen)

Hinweise:

1. Ein Verbindungskabel zum Computer wird mit dem Streamer Pro und ConnectClip geliefert und ist auch als Zubehör erhältlich.